

## MSSA（マルチサテライトスイッチアダプター） 簡易版注意事項

アダプター簡易版（以下、簡易版）は、通常アダプター（以下、通常版）と以下の点が違っています。なお、機能は通常版と違いは無く、接続方法などが多少面倒なだけです。

### ● 通常アダプターとの相違点

- ・ 配線の色が多色ではありません。  
 まとめて仕入れている配線で、通常版には利用していない色、すなわち余った色の配線を使用しています。余った色を利用しているだけです。機能は劣りません。
- ・ 電源回路を簡略化しています。  
 絶対に必要としない部品類（コンデンサなど）を省略しています。絶対に必要な部品は存在しますので、機能は劣りません。
- ・ 赤外線送信部を簡略化しています。  
 回路を変更し、送信部から部品を省略しています。多少、送信可能距離が落ちますが、1m程度の距離であれば十分届く範囲です。
- ・ コネクタがありません。  
 MeganeII 及び Peugeot 通常版では、簡単に接続できるようコネクタを付属していますが、簡易版では付属していません。別途ご用意いただくか、Kangoo 等と同じように純正配線をカットしていただくことで接続が可能です。

### ● 簡易版の接続方法

簡易版の接続方法は配線色が違います。通常版でのサテライトスイッチへの配線色は6色ですが、簡易版では2色（黒、赤）のみとなります。ですので、通常版接続方法に加えて配線の突合せが必要となります。

配線の末端にテープで番号を記載していますので、その番号をもとに下記表を参考に、通常版の接続方法にて接続を行ってください。

#### 【Renault】

簡易版配線番号	通常版配線色
1	灰
2	橙
3	茶
4	青
5	紫
6	黄

#### 【Peugeot】

簡易版配線番号	スイッチ配線色
1	茶（1）
2	白（5）
3	赤（2）
4	黒（6）
5	橙（3）
6	紫（7）
7	黄（4）
8	灰（8）